

FUNK-2-Zonen Bewegungsmelder



JA-186P



Hersteller: JABLOTRON



Der FUNK-2 Zonen Bewegungsmelder erkennt die Bewegungen von Personen in Gebäuden. Er detektiert mit zwei unabhängigen Passiv Infrarot Sensoren und ist somit besonders zuverlässig vor Fehlalarmen z.B. durch Haustiere.

Leistungsmerkmale

- + Zwei Erkennungszonen
- + Integriertes 868 MHz Funkmodul
- + Passiv-Infrarot-Technologie
- + Inkl. Batterien

Technische Daten

JA-186P

Kommunikationsart	Funk
Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C
Spannungsversorgung	1 Stück BAT-3V6-AA-LS
Funkfrequenz	868.1 MHz
Erfassungsreichweite	120° / 12 m (mit Standardlinse)
Kommunikationsreichweite	Ca. 300 m (freie Sicht)
Durchschnittliche Batterielebensdauer	Ca. 3 Jahre (PIR-Sensor Ruhemodus in 5 Minuten)
B x H x T	60 x 180 x 55 mm
Montage	1,2 m über dem Boden