


RT BE42-ST



Die RWA-Bedieneinheit RT BE42-ST besitzt neben den Betriebsleuchten für Alarm, Störung und Kontrolle einen zusätzlichen akustischen Signalgeber.

Leistungsmerkmale

- + Akustisches Signal Betriebsbereitschaft EIN / AUS
- + Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- + Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung
- + Kontrolldiode blinkt bei RWA Alarm, wenn akustisches Signal nicht betriebsbereit

Technische Daten

RT BE42-ST

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Lautstärke	75 dB
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Durchmesser	0 mm
Gewicht	0,09 kg
Art-Nr.	30.435.12