

# RT BE45-1



## Egenskaper

- + Kan användas som huvud- eller sidomanöverpanel
- + Indikering: Driftberedskap, larm utlöst och störning
- + Funktion: SHEV ÖPPNA, SHEV Återställa

## Tekniska data

### RT BE45-1

<b>Inkommande matning</b>	18 ... 28 V DC
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>B x H</b>	105 x 115 mm
<b>Vikt</b>	0,05 kg
<b>Artikelnr</b>	66.103.04